

PACK NEXECUR

Identifier les éléments en défaut de piles

Vous pouvez depuis votre clavier, identifier les éléments de votre système d'alarme en défaut de piles.

- 1** Allumez votre clavier en appuyant sur la touche YES ou OK, l'écran vous indiquera ceci :

MARDI 15/03	11h30
DESARME	NIV :1



- 2** Appuyez une fois sur la flèche de droite pour obtenir cet affichage :

NIVEAU D'ACCES 1

Si votre clavier indique «Niveau d'accès 3», allez directement à l'étape numéro 7.



- 3** Appuyez une nouvelle fois sur YES ou OK, le clavier indique alors :

NIVEAU D'ACCES
NIVEAU : 1



- 4** Appuyez 2 fois sur la flèche de droite, jusqu'à ce que l'écran affiche :

NIVEAU D'ACCES
NIVEAU : 3



- 5** Validez en appuyant sur YES ou OK, le clavier indique alors :

ENTREZ CODE
OU BADGEZ



- 6 Tapez le code de mise en service de votre alarme et appuyer sur YES ou OK, l'écran suivant doit s'afficher :

NIVEAU D'ACCES 3



- 7 Appuyez une fois sur la flèche de droite, l'écran affiche :

MAINTENANCE



- 8 Validez en appuyant sur YES ou OK, le clavier indique alors :

MODIFIER DATE / HEURE



- 9 Appuyez trois fois sur la flèche de gauche, jusqu'à ce que l'écran affiche :

VOIR PERIPH EN DEFAUT



- 10 Validez en appuyant sur YES ou OK.



- 11 Vous obtiendrez le numéro de la zone, suivi du nom de votre périphérique en défaut de piles.

Z2 - NOM PERIPH

OU

- Vous obtiendrez un affichage vous précisant qu'il n'y a pas de défaut sur votre système

AUCUN PERIPH EN DEFAUT

- 12 Appuyez une fois sur la flèche de droite pour voir le défaut suivant

Z2 - NOM PERIPH



- 13 Restez appuyer sur ESC NO pour revenir à l'écran principal.

